



NEFER Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti

İNEK KAŞIMA KAŞAĞI KARTI

NF5800

KULLANMA KLAVUZU

REF : KK_5800V0

NF5800 İnek Kaşımaya Kaşığı Kartı, fırça sistemine bağlı olan motoru kontrol etmesi için geliştirilmiştir..

Kartın monte edildiği motorun hayvanların dokunması sonucu tetiklenerek çalışır.

Kartın monte şekli; trafosu üstte kalacak şekilde dik olarak durmalıdır. Kart Dikey eksenden 15° sapmasıyla motor çalışır. Tekrar düz konuma geldikten 5s sonra ise dururarak enerji tasarrufu sağlar.

Fırçanın sürekli aynı yönde dönerek kıllarının bir yöne yatmasını engellemek için her uyarımda farklı yöne döner.

Fırça sıkıştığında ters yöne dönerek sıkışmayı çözer. Fırçanın sıkışması çözülmezse motor durarak kendini korumaya alır.

NF5800, karttaki 220V klemensine 220V uygulayarak çalışır.

Kart Üzerindeki Uyarı Ledleri:

220V : Şebeke geriliminin varlığını gösterir. Uygulandığı süre boyunca devamlı yanar.

MOTOR: Motorun çalıştığını gösterir. Motor çalışırken yanar.

TERS YÖN : Motor dönüş yönü ters çevrildiğinde yanar.

AKIM : Sıkışma durumunda aşırı akım oluştuğunda yanar.

NF5800 motor klemensine doğrudan monte edilerek kullanılır.

Motor montajında motor klemensi üzerindeki köprüler çıkartılır, kondansatörler yerinde kalır.

Uyarı : Motor klemens köprülerini çıkartmazsanız kart hasar görür!

KART KLEMENS BİLGİSİ:

C : Kalkış kondansatörü bağlantısı.

Z1-Z2 : Motor Kalkış sargısı bağlantısı.

U1-U2 : Motor ana sargı bağlantısı (220V)

Motor tipi önerisi : Volt Elektrik 0.18kW 220V 1.6A 1 faz

Motor Kutusu önerisi : Gamak.

